


## **BRUGERGRÆNSEFLADE OPDATERING, SAFEHOME L-SERIES VGA**

Denne opdatering giver mulighed for selv at angive hvilken sti/mappe, der skal lagre filer i ved aktivering af **FTP lagring**.

Proceduren for opdatering er som følger:


- Gem opdateringsfilen **www.bin** på din computer. Du må **ikke** omdøbe filen.
- Log på kameraets og tilgå menuen **Maintain**.
- Vælg **Gennemse** på linjen **Upgrade Device Embedded Web (UI)** (1) og lokaliser opdateringsfilen. Tryk herefter på **Upgrade**.



Kameraet vil opdatere og genstarte.

Kameraet kan ved opdatering blive tildelt en ny IP adresse. Benyt **LSearch** programmet til at finde kameraet IP adresse igen og log på som vanligt.

Tilgå menuen **FTP Service Settings**. Menuen vil nu have en linje benævnt **FTP Upload folder**.



Vær opmærksom på at mappen skal være tilgængelig for den angivne bruger. Kameraet vil ikke oprette den angivne mappe.

Udfyld alle parametre for FTP kontoen og tryk **Setup** efterfulgt af **Test**.

**GOD FORNØJELSE**

**SAFEHOME**

